

Модель R1-1

Однокнопочный пульт дистанционного управления



Управляет контроллерами (диммерами) для регулировки яркости свечения одноцветных светодиодных лент и диммируемых ламп.

Сигнал управления 2.4 ГГц.

Дальность действия сигнала до 30 м.

Размер 43x17 мм.

Цвет белый или черный.

Рабочая температура -30 °С ~ +55 °С.

Пылевлагозащита IP20.

Питание CR2032 1шт.

К пульту можно подключить неограниченное количество синхронно управляемых контроллеров.

Магнит на задней стенке позволяет крепить пульт к подставке или к металлическим поверхностям.

Мини дизайн.

Пульт применяется для диммеров V1, V1-L и S1-B.

Управление

Короткое нажатие кнопки пульта - включение/выключение освещения.

Длительное нажатие (1-6 сек) кнопки пульта - плавная регулировка яркости.

Подключение/отключение пульта к контроллеру

Способ 1. Использование кнопки “MATCH” на контроллере.

Подключение: При коротком нажатии кнопки “MATCH” на контроллере, сразу нажмите на пульте кнопку включения/выключения освещения. Индикатор возле кнопки “MATCH” мигнёт несколько раз - пульт подключен к контроллеру.

Отключение: Нажмите и удерживайте в течении 5 сек. кнопку “MATCH” на контроллере. Индикатор возле кнопки “MATCH” мигнёт несколько раз - пульт отключен от контроллера.

Способ 2. Выключение/включение питания контроллера.

Подключение: Выключив и включив питание контроллера, сразу нажмите на пульте кнопку включения/выключения освещения. Индикатор мигнёт 3 раза - пульт подключен к диммеру.

Отключение: Выключив и включив питание диммера, сразу нажмите на пульте кнопку включения/выключения освещения. Индикатор мигнёт 5 раз - пульт отключен от контроллера.