

Модель RS1

4-зонный пульт дистанционного управления



Управляет контроллерами (диммерами) для регулировки яркости свечения одноцветных светодиодных лент и диммируемых ламп.

4 независимых зоны управления освещением. В каждой зоне к пульту можно подключить неограниченное количество синхронно управляемых контроллеров.

3 сценария сохранения пользовательских настроек яркости.

Сигнал управления 2,4 ГГц.

Дальность действия сигнала до 30м.

Размер 155x43x17,5 мм.

Рабочая температура -30°C ~ +55°C.

Пылевлагозащита IP20.

Питание AAA 2 шт.

Магнит на задней стенке позволяет крепить пульт к подставке или металлическим поверхностям.

Пульт применяется для контроллеров V1, V1-L и S1-B.

Управление



Подключение/отключение пульта к контроллеру

Способ 1. Использование кнопки соответствия “MATCH” на контроллере.

Подключение: При коротком нажатии кнопки “MATCH”, сразу нажмите на пульте кнопку включения одной из выбранных зон. Индикатор возле кнопки “MATCH” мигнёт несколько раз - контроллер подключен к выбранной зоне пульта.

Отключение: Нажмите и удерживайте в течении 5 сек. кнопку “MATCH”. Индикатор возле кнопки “MATCH” мигнёт несколько раз - контроллер отключен от выбранной зоны пульта..

Способ 2. Выключение/включение питания контроллера.

Подключение: Выключив и включив питание контроллера, сразу сделайте 3 коротких нажатия на кнопку включения выбранной зоны на пульте. Индикатор мигнёт 3 раза - контроллер подключен к выбранной зоне пульта.

Отключение: Выключив и включив питание контроллера, сразу сделайте 5 коротких нажатий на кнопку включения выбранной зоны на пульте. Индикатор мигнёт 5 раз - контроллер отключен от выбранной зоны пульта.